



10.00

Inhaltsverzeichnis

N N N

10

10

1.	Allgemein2
	Variante 1 – GSM-Modem und Moxa NPort 51102
	Variante 2 – SMS-Web
2.	SMS Nachrichten4
3.	Job Einstellungen6
	Register Job8
	Register Einstellungen9
	Register Zeitplan10
	Register Errorlog11
4.	Anwendungen12
5.	Konfiguration12
	Berechtigungen12
	Globale Variablen12
	Konfigurationstabellen14
Abb	ildungsverzeichnis15

. . .

.

. .

10

10

10 N

10.00



1. Allgemein

Mit dieser Funktion lassen sich SMS aus unterschiedlichen Dialogen des d+ Objektmanagements (z.B. Personen, Firmen etc.) versenden. Voraussetzung dafür ist eine hinterlegte Mobilfunknummer im jeweiligen Datensatz.

Dafür gibt es zwei technische Möglichkeiten.

Variante 1 – GSM-Modem und Moxa NPort 5110

Hierfür benötigen Sie eine SIM-Karte und ein GSM-Modem. Die notwendigen Hardwarekomponenten (GSM-Modem und Moxa NPort 5110) erhalten Sie nach Rücksprache von uns.



Abbildung 1 - GSM-Modem



Abbildung 2 - Moxa NPort 5110



Variante 2 – SMS-Web

Für diese Variante werden keine weiteren Hardware-Komponenten benötigt. Nach Installation des SMS-Moduls können Sie sich unter <u>https://partner.websms.com/#/cp-solutions/anmeldung-at</u> registrieren. Im Gegensatz zur Variante 1 ist es mit dem SMS-Web möglich, SMS auch zu empfangen, nicht zur zu senden. Die zu empfangenden SMS werden an die vorkonfigurierte E-Mail-Adresse weitergeleitet. Des Weiteren unterstützt das SMS-Modul mit der Variante 2 auch Signaturen. Außerdem ist diese Variante robuster als die Variante 1.



Abbildung 3 - Websms Website

Benutzerhandbuch SMS Service

Registrieren Sie sich unter <u>https://partner.websms.com/#/cp-solutions/anmeldung-at</u>. Das passende Feature ist hinter der 2-Weg-Authentifizierung versteckt. Bitte aktivieren Sie diese und loggen Sie sich neu ein. Dann gibt es den Menüpunkt *API* (ganz unten). Unter *API Zugangsdaten* können Sie dann das Passwort hinterlegen.

Anschließend funktioniert alles wieder wie gewohnt. Zudem kann die 2-Weg-Authentifizierung dann optional wieder entfernt werden.

Sollten Sie Unterstützung benötigen, hilft Ihnen ein Mitarbeiter der CP Solutions GmbH gerne weiter.

Für diese Variante ist an die atms-Gruppe eine monatliche Gebühr zu entrichten.



2. SMS Nachrichten

ACHTUNG! Um auf diesen Dialog zugreifen zu können, benötigen Sie die Berechtigung 1669 3220.Menü Administration / SMS Nachrichten.

SMS Nac	hrichten								x
	SMS Nachrichten								
Suchkriterien		Modul			_	Datum	Ontionen		1
-h -=		Auftrag		- J.		Benutzerdefiniert -			
					- LSci	von: 25.07.2022	Maximale Rückgabe: 1000	511	•
	beginnt r	nit v	Suchen	lle	kein Filter	•		luc.co	
	Status	Benutzername	Prioritat Handynur	nmer	Toostmam?			Modui	î
SMS SMS	Anoch nicht gesendet	C F	Normal 0043	1	TI-004901 /	vdavrdab / dradraAuf dieses SMS	S kann geantwortet werden	Ticketing	
SMS	noch nicht gesendet	СВ	Normal 0043	11	TI-005751 /	/Auf dieses SMS kann geantwor	rtet werden.	Ticketing	
SMS 🤡	Onoch nicht gesendet	C I	Normal 0043	1	TI-005762 /	Einheit: F 5 Top: 0 (9) / Kündigung und Neuvergabe / KU	N Ticketing	
SMS 🤡	S noch nicht gesendet	C I	Normal 0043 6	5 1	TI-005764 /	Einheit: F 4 Top: 3 (0) / Kündigung und Neuvergabe / KU	N Ticketing	
SMS SMS	noch nicht gesendet	C I	Normal +43 4	t J	Info der N	d:Wir haben bzgl. Ihres A	Anliegens die Firma M B (Tel: +43	Auftrag	
SMS SMS	noch nicht gesendet	C I	Normal +43 6	3	Info der N	d:Wir haben bzgl. Ihres /	Anliegens die Firma M B (Tel: +43	Auftrag	
SW2	noch nicht gesendet	U S	Normal +43	3	into der N	d:wir naben bzgl. Ihres /	Anliegens die Firma M B (Tel: +43	Auttrag	~
An7	ahl Datensätze: 14				Ausgeblend	lete Spalten			
Mary No.		1		- lining -					
INCU	Detail	Losci	AKII	ansieren		neur versenuen			

Abbildung 4 - SMS Nachrichten

Hier stehen Ihnen wie in einigen anderen Modulen diverse Suchkriterien zur Verfügung. Falls Sie diese nicht sehen können, muss die Leiste für die Suchkriterien ausgeklappt werden.

In der Liste darunter sehen Sie alle SMS, welche vom SMS-Modul ausgehen. Dabei ist in der Spalte *Status* ersichtlich, ob die SMS bereits versendet wurde, gerade versendet wird oder auf Versand wartet.

Möchten Sie eine SMS zur Versandliste hinzufügen, klicken Sie auf *Neu* und geben Sie die gewünschte Mobilfunknummer und des SMS-Text ein. Die SMS wird dann beim nächsten Ausführen des SMS-Jobs versendet.



Des Weiteren gibt es die Schaltfläche Erneut versenden. Dabei werden alle gewählten, fehlerhaften oder bereits versendeten SMS-Nachrichten kopiert und erneut zum Senden gespeichert.

Wird im Navigationsmenü auf SMS senden geklickt, dann wird auch der Fixtext aus der globalen Variable GLOBAL_SMS_FIXTEXT_AM_ENDE gezogen.

10



3. Job Einstellungen

ACHTUNG! Der SMS-Job versendet nur SMS, welche nicht älter als eine Woche sind. So wird sichergestellt, dass keine alten SMS versendet werden, sollte der Job eine Zeit lang nicht gelaufen oder fehlgeschlagen sein.

Zum Vornehmen diverser Einstellungen für beide Varianten öffnen Sie den Service SMS über die Job Liste (Administration - Actionservice - Job Liste). Aus dieser Liste aller Jobs können Sie den Job Service SMS über die Suche finden und anschließend öffnen.



Abbildung 5 - Administration - Actionservice - Job Liste

10

OM domizil ⁺	

Job Liste								
Regutzer	Art			III Dialog				
	cu sricht erstellen	•	+ - @	4 =				
enthält	▼ Suche	n Alie	Basabraik	una Natio	• 👲	X	Distassame	1
INAME		Protokollart	Beschreib	ung Notiz	Ber	nutzername	Dialogname	АП
Abgleich Stammdaten		nur Fehler			C	м		Service OM Star
AufftragsExportinWawi	101.000 F310	nur Fehler			A	e		SQL Abfrage
Auftrag aus Web importieren und vera	rbeiten	nur Fehler			C	в		Aktion ausfuhre
Automatische Auftragsfreigabe		nur Fehler			C	В		SQL Abtrage
Automatische Vertragsverlängerunger	1	nur Fehler	Für alle Ve	erträge, fü				SQL Abfrage
Automatischer Auftragsversand		nur Fehler				1993		Aktion ausführe
Bericht Warter Feuerlöscher		nur Fehler			C	Q	CPA_Parameter_WartPruef	Bericht erstellen
COLDImport2		nur Fehler			C	M	Cite Contraction	DMS Cold import
CP_AuftragZUJetDom CP_AuftragRec	hVonJetDom	Vollständig			C	В	-	SQL Abfrage
CP_OM_AUFTRAGSSUMME_VERBUC	HT_AKTUALISIEREN	nur Fehler						SQL Abfrage
DPV		nur Fehler			C	Р		Service OM Digi
Funktionsträger Objekte detailiert		nur Fehler			C	Р	CPA_Wohnanlagen_Bericht	Bericht erstellen
JOB		nur Fehler			С	1	CPA_Parameter_WartPruef	Bericht erstellen
JOB		nur Fehler			C	Р		Bericht erstellen
JOB		nur Fehler			C	4	CPA_Parameter_Ticketbericht	Bericht erstellen
JOB als datei speichern		nur Fehler			C	1		SQL Abfrage
JOB JAS 020kt		nur Fehler			C	S	CPA_Parameter_B1300Kontro	Bericht erstellen
JOB Vertragsende in diesem Monat		nur Fehler			C	В	CPA_Parameter_Vertrag_Erinn	Bericht erstellen
Jobs deaktivieren		nur Fehler	ACHTUNG	: Darf nur				SQL Abfrage
Kommunikationsdaten aufbereiten		nur Fehler			С	С		Aktion aus führe
leerstehung test		Vollständig			С	P	CPA_Parameter_Leerstehung	Bericht erstellen
leerstehung2		Vollständig			C	Р	CPA_Parameter_Leerstehung	Bericht erstellen

Abbildung 6 - Job Liste

Um Änderungen vorzunehmen, öffnen Sie den Job Service SMS per Doppelklick und klicken Sie im erscheinenden Dialog auf die Schaltfläche Bearbeiten am unteren Rand des Dialogs.

.....



Register Job

Job Einstellungen		
Sms		
1 Joh Dinstallungen Q. 27		
🏭 Job	0	
ID	0 F 5 A 0	
Aktiv		
Protokollart	nur Fehler	
Name	sms	
Beschreibung		
Notiz		
Job Art	Service SMS versenden	
Dialogname		
Benutzername	СР	
Gültig von	01.01.2019	
Gültig bis	31.12.2099	
Email an bei einem Fehler	M @ p .at	
letzte Durchführung	0120 09: : 9	
nächste Durchführung		
letzte durchführungsdauer	00:00:18.540	
Anzahl durchführungen	1	
Durchführung mit Fehler	1	
letzte Fehlermeldung		
C Mandanten	+	
d 👌		
🗊 Bearbeitung		
Erstellt am	2120	
Erstellt von	C P	
Geändert am	2220	
Geändert von	C P	
System		
👸 Zuletzt aktualisiert	0620 09: : 9	

Abbildung 7 - Job Einstellungen - Register Service SMS

Im Feld *ID* wird die ID-Nummer des Jobs angezeigt. Damit dieser Job genutzt werden kann, muss die Checkbox *Aktiv* angekreuzt sein. Was beim Ausführen des Jobs protokolliert werden sollte, können Sie unter *Protokollart* festlegen. Je nach Einstellung in diesem Feld ändert sich die Anzeige im Register *Errorlog*. Außerdem können Sie einen *Namen*, eine *Beschreibung* und eine *Notiz* zu diesem Job erfassen. Die *Job Art* ist allerdings vorgegeben. Die Felder *Dialogname* und *Benutzername* sind nicht auszufüllen und sind für das SMS-Modul nicht relevant (diese Felder



werden in diversen Modulen für die Erstellung von Berichten benötigt). In den Feldern *Gültig von* und *Gültig bis* kann die Gültigkeitsdauer des Jobs definiert werden. Zusätzlich ist es möglich, den Empfänger im Feld *Email an bei einem Fehler* festzulegen, der beim Auftreten eines Fehlers per E-Mail informiert werden sollte. Darunter werden die *letzte Durchführung*, die *nächste Durchführung*, die *letzte Durchführungsdauer*, die *Anzahl* der *Durchführungen*, die *Durchführung mit Fehler* und die *letzte Fehlermeldung* angezeigt. Im Feld *Mandanten* können Sie einstellen, welche Mandanten den Service SMS nutzen können. Hierbei ist es möglich, einen oder mehrere Mandanten durch Klick auf fim hinzuzufügen oder alle Mandanten auszuwählen, indem Sie keine einzelne Hinzufügung vornehmen.

Die nachfolgenden Felder geben Auskunft über die Bearbeitung und Aktualisierung. Das Feld *System* dient als Kennzeichnung dafür, dass der Job nicht gelöscht werden kann.

Register Einstellungen	
------------------------	--

Actionservice - Job		
Job Einstellungen sms		
😥 <u>1</u> Job 🍐 2 Einstellungen 🏦 2 Zeitplan	1 4 Errorlog	
Versteckte Parameter anzeigen		
🗉 👝 COM Einstellungen		
- 👶 COM Port	C 1	
- 🐣 Baud Rate	2 0	
👍 Data bits		
🎂 Parität		
- 🎂 Stop bits		
- 🎂 Flusskontrolle		
E Cusätzliche Systemdatenbanken		
- 💩 SQL Verbindungsstring 1		
🚽 🎂 SQL Verbindungsstring 2		
by SQL Verbindungsstring 3		
🖻 👝 WEB SMS		
👍 WEB SMS verwenden		
- 👍 Benutzername		
Kennwort 🖉		
E 🗄 Neu 🔍 Bearbeiten	Expo	rt 🚺 🚺 Ausführen 🛛 🛃 🛃 💥

Abbildung 8 - Job Einstellungen - Register Einstellungen

Benutzerhandbuch SMS Service

Hierbei kommt es wieder darauf an, welche Variante Sie gewählt haben.



Für die Variante 1 benötigen Sie die *COM Einstellungen.* Diese werden von uns konfiguriert. Für die Variante 2 benötigen Sie die Einstellungen unter *WEB SMS.* Diese können von Ihnen selbst nach Registrierung auf <u>www.websms.at</u> vorgenommen werden.

Register Zeitplan

Actionservice - Job	
Job Einstellungen	
I Job Image: Second	
Interval	
Art: M	
Wert: 5 Uhrzeit: 0 :00 0:00	
L (Verwerfen) - Löschen) 🔂 Aktualisieren) 🖏 Export 🛛 💽 Ausführen	

Abbildung 9 - Job Einstellungen - Register Zeitplan

In diesem Register können Sie die Zeitabstände, in denen der Job durchgeführt werden soll, festlegen. Treffen Sie dazu die entsprechende Auswahl (z.B. wöchentlich) in Feld *Job ausführen* und legen Sie anschließend im darunterliegenden Bereich die Häufigkeit der Durchführung genauer fest (z.B. Wochentage). Im Feld *Priorität* kann bestimmt werden, ob dieser Job vorrangig behandelt werden sollte (Priorität Hoch), wodurch er beim Start vor anderen Jobs gereiht ist. In den konfigurierten Zyklen wird dann vom Job überprüft, ob neue SMS erstellt wurden, welche dann versendet werden.



Register Errorlog

	Job Einstel sms	lungen							
) <u>1</u> Job 1	🕛 2 Einstellung	jen 😭	<u>3</u> Zeitplan	1 Errorlog					
uchkriterien									
Datum									
von: 06	20	00.00.00							
		00.00.00							
bis:	20	23:59:59							
Optionen Maximale Ri	ickgabe: 1 0	¢							
Optionen Maximale Rú	ückgabe: 1 0	¢ beginnt) mit	▼ Suchen	Alle		-	.	
Optionen Maximale Ri	ückgabe: 1 0	¢	t mit	Suchen me Benutzer	Alle	Version	▼ (
Optionen Maximale Rú Event A	ückgabe: 1 0 Datum 0120) beginnt	t mit Computerna	Suchen me Benutzer 8 A	Alle Applikation A	Version 60.	▼ Meldung s	19	
Dptionen Maximale Ri Event A A	ückgabe: 1 0 Datum 0120 2220	09: : € 07: : 8	t mit Computerna C C	 Suchen me Benutzer 8 A 7 A 	Alle Applikation A d+	Version 60. 60.	Meldung s S	19 22.	
Optionen Maximale Ri Event A A A	ückgabe: 1 0 Datum 0120 2220 2220	09: : 8 07: : 8 07: : 9	t mit Computerna 3 C 3 C 4 C	 Suchen me Benutzer 8 A 7 A 7 A 	Alle Applikation A d+ d+	Version 60. 60. 60. 60.	Meldung s S S S	19 22. 22.	
Detionen Maximale Ri Event A A A A A	ückgabe: 1 0 Datum 0120 2220 2220 2120	↓ beginn 09: : £ 07: : £ 07: : £ 16: : 0	t mit Computerna 3 C 3 C 4 C 1 C	 Suchen me Benutzer 8 A 7 A 7 A 7 A 7 A 	Alle Applikation A d+ d+ d+ d+	Version 60. 60. 60. 60. 60.	Meldung s S S S S S	19 22. 22. 21.	
Event A A A A A A A	ückgabe: 1 0 Datum 0120 2220 2220 2120 2120	09: : & 07: : & 07: : \$ 16: : 0 16: : 1	t mit Computerna 3 C 3 C 4	 Suchen me Benutzer 8 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 	Alle Applikation A d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+	Version 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0.	▼ Meldung S S S S S S S S	19 22. 22. 21. 21.	
Event A A A A A A A A A A	ückgabe: 1 0 Datum 0120 2220 2220 2120 2120 2120) beginn 09: : & 07: : \$ 16: : 0 16: : 4 16: : 6	t mit Computerna § C § C § C § C § C § C § C § C § C	▼ Suchen me Benutzer 8 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A	Alle Applikation A d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+	Version 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0.	▼ Meldung S S S S S S S S S S	19 22. 22. 21. 21. 21. 21.	
Event A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ückgabe: 1 0 Datum 01. 20 22. 20 22. 20 21. 20 21. 20 21. 20 21. 20 21. 20 21. 20	09: : & 07: : & 07: : \$ 16: : 0 16: : 4	t mit Computerna 3 C 3 C 9 C 9 C 9 C 1 C 5 C	▼ Suchen me Benutzer 8 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A	Alle Applikation A d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+ d+	Version 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. 6. 0. ert: 0620	Meldung s S S S S S S S 10: : 7	19 22 22 21. 21. 21. 21.	

Abbildung 10 - Job Einstellungen - Register Errorlog

In diesem Register werden die im Register Job ausgewählten Informationen protokolliert und können mit Hilfe der Suchkriterien bzw. der Suche gefiltert werden.



4. Anwendungen

Das SMS-Modul ist momentan in den Modulen Auftrag und Ticketing angebunden. Für weitere Informationen greifen Sie auf die entsprechenden Moduldokumentationen zu.

5. Konfiguration

Berechtigungen

1669 3220. Menü Administration/SMS Nachrichten

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer über die Menüleiste unter *Administration* auf den Punkt *SMS Nachrichten* zugreifen.

150037 Smstexte (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer SMS-Texte einsehen / ändern.

101024 SMS_HANDYVORWAHLEN (Konfigurationstabelle)

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle SMS_HANDYVORWAHLEN mit der Nummer 93001 ermöglicht.

298004 SMS Senden (Hauptmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer den Hauptmenüpunkt "SMS senden" aufrufen. Dies funktioniert nur, wenn die globale Variable "1400 - SMS Service vorhanden" aktiviert ist.

Globale Variablen

1400 GLOBAL_SMS_SERVICE_VORHANDEN

Mit dieser Variablen wird der SMS-Service freigeschalten.



1401 GLOBAL_SMS_SERVICE_FEHLERBENACHRICHTIGUNG

Hier wird die E-Mail-Adresse angegeben, an die Fehlermeldungen beim SMS-Service (z.B. falsche Handynummer, SMS an Festnetztelefon etc.) gesendet werden sollen.

1402 GLOBAL_SMS_FIXTEXT_AM_ENDE

Mit dieser Variable kann festgelegt werden, welcher Text automatisch bei allen SMS am Ende der Nachricht angefügt wird. Dies ist jedoch nicht zu verwechseln mit der Berechtigung *150037 Smstexte (Hauptmenü)*.

Weitere globale Variablen

1539 GLOBAL_AUFTRAG_SMS_AN_KONTROLLEUR

Mit dieser Variablen wird festgelegt, ob der Kontrolleur standardmäßig beim Versenden des Auftrags per SMS darüber informiert wird.

- = 0 (keine Benachrichtigung per SMS)
- = 1 (Benachrichtigung per SMS)

1580 GLOBAL_AUFTRAG_BN_VERSTAENDIGEN

Mit dieser Variablen wird festgelegt, ob der Bestandsnehmer automatisch verständigt werden soll, wenn ein Auftrag an einen Kreditor versendet wird.

- = 0 (keine Benachrichtigung per SMS)
- = 1 (Benachrichtigung per SMS)

1581 GLOBAL_AUFTRAG_BN_VERSTAENDIGEN_PER_SMS

Mit dieser Variablen wird festgelegt, ob der BN beim Versenden des Auftrags per SMS darüber informiert wird. (Dies funktioniert nur, wenn die globale Variable 1580 aktiviert ist.)

- = 0 (keine Benachrichtigung per SMS)
- = 1 (Benachrichtigung per SMS)

2890 GLOBAL_TICKET_SMSANBN_ERSTELLUNG

Diese Variable gibt an, ob an einen Bestandsnehmer nach der Erstellung eines Tickets eine SMS geschickt werden soll.



- = 0 (keine Benachrichtigung per SMS)
- = 1 (Benachrichtigung per SMS)

Konfigurationstabellen

93001 SMS_HANDYVORWAHLEN

In dieser Konfigurationstabelle werden alle gültigen Handyvorwahlen festgelegt.



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - GSM-Modem	2
Abbildung 2 - Moxa NPort 5110	2
Abbildung 3 - Websms Website	3
Abbildung 4 - SMS Nachrichten	4
Abbildung 5 - Administration - Actionservice - Job Liste	6
Abbildung 6 - Job Liste	7
Abbildung 7 - Job Einstellungen - Register Service SMS	8
Abbildung 8 - Job Einstellungen - Register Einstellungen	9
Abbildung 9 - Job Einstellungen - Register Zeitplan	10
Abbildung 10 - Job Einstellungen - Register Errorlog	11

11

...

H 10